Alternative Freischaltmethode:

1

Sollte kein Telefon direkt mit der FRITZ!Box verbunden sein, gibt es noch die Möglichkeit über das FRITZ!Box interne Telefonbuch und der Wählhilfe die Freischaltung durchzuführen.

	Telefonbuch	Interne Nummern	Wählhi
🗋 Übersicht			
Internet	Name: Telefonbuch		
📞 Telefonie 🛛 🔿	Neuer Eintrag	2	
Anrufe	Name		
Anrufbeantworter	Auskunft 11833		
Telefonbuch 1	AVM Ansage (HD)		
Weckruf			

Loggen Sie sich hierzu in Ihrer FRITZ!Box unter http://fritz.box ein und gehen Sie zum Punkt Telefonie und hier zum Unterpunkt Telefonbuch (siehe 1 in der Abbildung).

Klicken Sie auf neuer Eintrag (siehe 2 in der Abbildung)

elefonduch	eintrag	Foto hinzufügen	
ame	3	Freischaltung	
ufnummeri	1		
Duringent	• A	#96*5*	×
Privat			
Mobil	•		×

Geben Sie der neuen Rufnummer einen passenden Namen, wie "Freischaltung" (siehe 3 in der Abbildung) und geben Sie den Code #96×5× als Rufnummer ein (siehe 4 in der Abbildung).

Klicken Sie auf OK um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

2

Telefonie > Telefo	nbuch		5	
Telefonbuch	Interne N	ummern	Wählhilfe	
Die Wählhilfe unterst	ützt die Anwa	ıhl einer Rufr	nummer aus der /	Anrufliste und dem Telefonbuch du
6 🗷 Wählhilfe verv	venden			
Verbindung mit d	em Telefon	Bitte wähle	n 🔻	
		Bitte wähle	n	
	7	Telefon		

Falls Sie die Wählhilfe noch nicht aktiviert haben, gehen Sie zum Reiter *Wählhilfe* (siehe 5 in der Abbildung). Setzen Sie das Häkchen bei Wählhilfe verwenden (siehe 6 in der Abbildung). Und wählen Sie im Dropdown *Telefon* aus (siehe 7 in der Abbildung).

Klicken Sie auf Übernehmen und es wird ein Code angezeigt, den Sie zur Bestätigung in Ihrem Telefon wählen müssen, um die Wählhilfe zu bestätigen.

Telefonbuch	Interne Nummern	Wählhilfe	
ame: Telefonbuch			
Neuer Eintrag			
Neuer Eintrag Name		Rufnummer	

Im Reiter *Telefonbuch* wird der der Eintrag angezeigt und die Rufnummern ist, nachdem die Wählhilfe aktiviert wurde, klickbar (siehe <mark>8</mark> in der Abbildung).

Klicken Sie auf die Nummer um den Code über Ihren Browser zu wählen.

iL.	Auf 169.254.1.1 wird Folgen Wollen Sie die Verbindung jetzt	des angezeigt: herstellen?	
lumme		Ok	Abbrechen

Bestätigen Sie mit Klick auf OK die Verbindungsherstellung.